

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 112 **ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ТЕЛЕФОНИСТА**

(руководствоваться с учетом требований Инструкции по охране труда для работников всех профессий)

I. Общие требования безопасности

1. К работе в качестве телефониста допускаются лица мужского и женского пола не моложе 18 лет, обученные и аттестованные по специальности, прошедшие предварительный медицинский осмотр, проверку знаний в объеме группы по электробезопасности I и имеющие соответствующее удостоверение.

2. При поступлении на работу телефонист проходит медицинский осмотр, вводный инструктаж по безопасности труда и первичный инструктаж на рабочем месте, что должно быть подтверждено его подписью в контрольном листе прохождения инструктажа по безопасности труда и в журналах регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте.

3. При последующей работе телефонист проходит:

- периодические медицинские осмотры – не реже одного раза в 24 месяца;
- повторные инструктажи по безопасности труда – не реже одного раза в 6 месяцев с распиской в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Периодическую проверку знаний в комиссии предприятия не реже одного раза в 12 месяцев по:

- Правилам эксплуатации электроустановок потребителей и Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП и ПТБ);
- Правилам безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Внеочередная проверка знаний проводится независимо от сроков проведения предыдущей проверки:

- при введении в действие на предприятии новых или переработанных (дополнительных) нормативных требований по охране труда;
- при изменении (замене) технологических процессов, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента;
- после аварий, несчастных случаев на рабочем месте телефониста, а также при нарушении им требований нормативных правовых актов по охране труда.

4. Телефонисту следует помнить, что вследствие невыполнения требований настоящей инструкции, Правил внутреннего трудового распорядка, правил технической эксплуатации оборудования и инструмента приме-

няемого для ремонта оборудования, нарушения технологического процесса при проведении работ, может возникнуть опасность:

– поражением электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования, а также при повреждении или отсутствия заземления;

– отравление аэрозолями свинца при пайке и лужении свинцовосодержащими сплавами;

– ожогов брызгами расплавленного припоя и химическими растворами, употребляемыми при травлении деталей перед пайкой и лужением;

– при неосторожном передвижении по территории предприятия.

5. За работу в неблагоприятных условиях труда телефонисту могут предоставляться следующие льготы и компенсации:

– дополнительный отпуск за вредные условия труда продолжительностью 6 рабочих дней в год и 6 часов продолжительность сокращенного рабочего дня при обслуживании коммутаторов, имеющих не менее 100 абонентов, передаточных столов, имеющих не менее 20 соединительных линий, а также при обслуживании коммутаторов, в которые включены междугородные каналы связи (при условии, что в коммутатор включено не менее 100 абонентов);

– доплаты в размере 12 процентов за работу в фортификационных сооружениях 1 – 6 классов защиты от средств поражения.

6. Телефонист обязан:

а) выполнять настоящую Инструкцию по охране труда, Правила внутреннего трудового распорядка, правила технической эксплуатации оборудования и механизмов, применяемых при работе и требований технологических процессов;

б) работать только на том оборудовании, работе на котором обучен и допущен, при условии, что безопасные методы работы на оборудовании ему известны;

в) не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе;

г) при выполнении работ по смежной профессии знать и выполнять требования инструкций по охране труда для этих профессий;

д) пользоваться только исправным инструментом и оборудованием, приборами с неистекшими сроками проверки;

е) выполнять указания руководителя (мастера, начальника смены и др.), работников службы охраны труда и противопожарной службы, сообщать о случаях травматизма, неисправностях механизмов, оборудования и инструмента на рабочем месте;

ж) содержать рабочее место в чистоте и порядке;

з) уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему;

и) не допускать курение в местах, не отведенных для этих целей.

При возникновении пожара вызвать пожарную команду (по телефону, извещателем пожарной сигнализации) и принять участие в его ликвидации.

Тушение пожара при возгорании электрических кабелей, электрических щитов и распределительных коробок, другого электрооборудования, находящегося под напряжением, производить воздушными и углекислотными огнетушителями.

7. В целях личной безопасности телефонист обязан:

а) выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, получил задание руководителя и инструктаж по охране труда;

б) соблюдать требования плакатов и знаков безопасности;

в) не поднимать и не переносить вручную тяжесть свыше установочных норм (для мужчин более 30 кг, а для женщин – более 10 кг);

г) быть внимательным к предупредительным сигналам грузоподъемных машин, автомобилей и других видов движущегося транспорта;

д) соблюдать личную гигиену, содержать в чистоте и порядке индивидуальный шкафчик.

8. В случае невыполнения требований инструкции телефонист может быть привлечен к дисциплинарной ответственности согласно Правилам внутреннего трудового распорядка, если это нарушение не влечет за собой уголовной ответственности.

Если нарушение связано с причинением имущественного ущерба предприятию, телефонист несет материальную ответственность в порядке, установленном законодательством.

II. Требования безопасности перед началом работы

9. Телефонист обязан:

а) получить от руководителя задание на выполнение работ, осмотреть рабочее место, убрать посторонние предметы со столешницы коммутатора;

б) подвергнуть дезинфекции микрофонную гарнитуру общего пользования и не реже одного раза в неделю гарнитуру индивидуального пользования;

в) проверить исправность приборов (микрофонная гарнитура, шнуры, измерительные приборы и др.) на рабочем месте, а также крепление крышки коммутатора (если крышка открыта, она должна удерживаться специальным замком) и отрегулировать стул по высоте;

г) расположить светильник местного освещения так, чтобы при выполнении работы источник света освещал рабочую панель коммутатора равномерно и не слепил глаза.

III. Требования безопасности во время работы

10. Телефонист обязан:

а) соблюдать все меры безопасности, следить за исправным и безопасным состоянием оборудования и инструментов, применяемых в работе;

- б) поддерживать на рабочем месте порядок и чистоту, не допускать загромождения посторонними предметами рабочее место;
- в) во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать от работы других работников;
- г) содержать в чистоте индивидуальные и общего пользования микрофонные гарнитуры;
- д) производить замену шнуров, предохранителей, ключей, клапанов, сигнальных ламп только исправным инструментом и с изолирующими ручками.

11. Телефонисту запрещается:

- а) допускать при работе со шнурами резкие движения, бросать или дергать шнуры (во избежание повреждения приспособлений и нанесения травм);
- б) прикасаться голыми руками к батарейным гнездам на коммутаторе, а также работать на коммутаторе с влажными руками;
- в) касаться свободной рукой при замене сигнальных ламп на коммутаторе и штативов заземленных металлических частей оборудования (прикасаться к оборудованию, установленному на рабочем месте только за изолированную часть);
- г) устранять обнаруженные неисправность или повреждение без разрешения руководителя работы;
- д) пользоваться нагревательными приборами.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

12. При обнаружении запаха гари на обслуживаемом оборудовании или при аварийном его отключении во время работы телефонист обязан:

- а) прекратить работу, отключить оборудование;
- б) предупредить работающих об опасности;
- в) немедленно сообщить руководителю о причинах отключения оборудования и принять меры по устранению аварийной ситуации с соблюдением требований безопасности.

V. Требования безопасности по окончанию работы

13. Телефонист обязан:

- а) отключить электропитание к оборудованию, привести в порядок рабочее место, убрать инструмент и приспособления в установленное место;
- б) сообщить руководителю о всех неисправностях и замечаниях выявленных в процессе работы.